


| Oznaczenia aparatów | Q1 | F1 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oznaczenia zacisków | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opis | ROZŁĄCZNIK GŁÓWNY | OCHRONNIK PRZEPIĘĆ | LAMPKI SYGNALIZACYJNE | OBWÓD GNIAZD 230 V G1 | OBWÓD GNIAZD 230 V G2 | OBWÓD GNIAZD 230 V G3 | OBWÓD GNIAZD 230 V G4 | OBWÓD GNIAZD 230 V G5 | OBWÓD GNIAZD 230 V G6 | OBWÓD GNIAZD 230 V REZERWA | OBWÓD OŚWIETLENIOWY O1 | OBWÓD OŚWIETLENIOWY O2 | OBWÓD OŚWIETLENIOWY O3 | OBWÓD OŚWIETLENIOWY O4 | OBWÓD OŚWIETLENIOWY O5 | OBWÓD OŚWIETLENIOWY O6 | OBWÓD OŚWIETLENIOWY O7 | OBWÓD OŚWIETLENIOWY REZERWA |
| Moc | 14,31 kW | | | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW | - | 330W | 330W | 330W | 330W | 330W | 330W | 330W | - |
| Długość kabla | 10mb | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Przekrój kabla | 5x10 mm2 | | | 3x2,5mm2 | 3x2,5mm2 | 3x2,5mm2 | 3x2,5mm2 | 3x2,5mm2 | 3x2,5mm2 | - | 3x1,5mm2 | 3x1,5mm2 | 3x1,5mm2 | 3x1,5mm2 | 3x1,5mm2 | 3x1,5mm2 | 3x1,5mm2 | - |




# SCHEMAT ROZDZIELNICY T1.1

| | | | |
|---|---|---|---|
| TEMAT: | PROJEKT WYKONAWCZY<br>**Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno–kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego– Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 176/7,176/10 poł. w Tomczycach, gm. Mogielnica** | | |
| INWESTOR: | Powiat Grójecki<br>05–600 Grójec, ul. Piłsudskiego 59 | | |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. Artur Wiśniewski<br>POM/0024/POOE/12 | | DATA: Luty 2019 r. |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. Paweł Kroczyński<br>LOD/3135/PBE/16 | | BRANŻA: instalacje elektryczne<br>SKALA: –:– |
| RYSUNEK: | SCHEMAT ROZDZIELNICY T1.1 | | RYS. NR: S5 |